



INSTRUCCIONES

Conectar los Cables Pasa-Corriente en el siguiente orden:

Conectar los Cables Pasa-Corriente en el siguiente orden:

1. Un extremo de la pinza positiva de color rojo al positivo (+) (1) de la batería buena.
2. El otro extremo de la pinza positiva de color rojo al polo positivo (+) (2) de la batería sin corriente.
3. Un extremo de la pinza negativa de color negro al polo negativo (-) (3) de la batería buena.
4. El otro extremo de la pinza negativa de color negro a la masa del auto de la batería sin corriente (4).
5. Primero encender el auto con la batería que va a proporcionar la corriente.
6. Enseguida encender el auto con la batería sin corriente.
7. Desconectar los Cables Pasa-Corriente en orden inverso a como se conectaron.

PRECAUCIONES:

- El auto con la batería buena no debe estar encendido cuando se conecten los Cables Pasa-Corriente.
- No permita que el voltaje con el que se carga la batería exceda los 17 volts.
- No se exponga la batería totalmente descargada a temperaturas menores de 0° C.
- Si le cae ácido en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y llame al médico.
- Las baterías producen gases explosivos, mantenga chispas y llamas lejos de su alcance.
- No fumar mientras realiza la operación.

